

LED CI/2



Product description:

LED-IR Sensorschalter, automatische Hinderniserkennung mit Aus-Funktion für Schrankbeleuchtung, Eingang 12/24 Volt DC, Ausgang max. 3A, Gehäusefarbe anthrazit.

Sensor schaltet ein, wenn kein Widerstand vor IR-Sensor vorhanden ist.

Sensor schaltet aus, wenn ein Widerstand vor IR-Sensor vorhanden ist.

Product features:

Serie: Sensorschalter
für 12 / 24 V DC

Beleuchtung

Artikelnummer:

LED CI/2

EAN-Code:

4260373590256

Material: Aluminium,
Kunststoff

Gehäusefarbe:

Gehäuse anthrazit

Eingangsspannung:

12-24 V DC

Ausgangsstrom: 3 A

Anschluss: Eingang: 10
cm Kabel

Hohsteckerbuchse DC

5,5 mm x 2,1 mm;

Ausgang: 20 cm Kabel

Hohstecker DC 5,5 mm

x 2,1 mm

Abmessungen:

(LxBxH) 30,8 x 38 x 8,7

mm

Gewicht: 24 g

Gewicht im Blister: 44
g
Anwendungsbereich:
Anschaltung für
Niedervoltleuchtmittel
über IR-Sensor
Ursprungsland: China
Zolltarifnummer:
85371098990

Product gallery:



Product attributes: